

Pistolet graissage électrique professionnel.  
Pour un graissage rapide et facile à toutes épreuves.

## PROFESSIONNEL

# Pistolet de graissage électrique

### 20 V/2.0 Ah

- Conception compacte, stable et ergonomique
- Pression maximale (bar/psi) : 680 bar / 10.000 psi
- 2 x Batterie Lithium-ion 20 V/2.0 Ah
- 1 x Chargeur de batterie (230 V)
- Indicateur de charge
- Temps de chargement de la batterie: 60 min



1 x  =  25 CARTOUCHES

Batterie  
Lithium Ion  
20 V



680 bar  
10.000 psi

NLGI 2

20 V / 2.0 Ah



[www.pressol.com](http://www.pressol.com)

**PRESSOL**



- ❶ Indicateur de charge
- ❷ Sélection du débit de graisse : Volume (1) ou Pression (2) avec indicateur
- ❸ Batterie Lithium-ion 20V
- ❹ Vanne de purge
- ❺ Valve de remplissage
- ❻ Eclairage LED
- ❼ Pieds de support
- ❽ Flexible de distribution de graisse haute pression avec ressort anti-flexion 11 x 1000 mm



Affichage du volume (L) à la pression (H) et de l'état de charge de la batterie



Eclairage LED

Indicateur niveau de charge sur la batterie



# PROFESSIONAL

## Pistolet de graissage électrique 20 V/2.0 Ah

Art. No. 18 051

### Heavy Duty

Conception compacte, stable et ergonomique

### Données techniques

Pression d'utilisation max (bar/psi) : 400 bar / 5800 psi  
 Pression maximale (bar/psi) : 680 bar / 10 000 psi  
 Option de remplissage : Cartouche 400 g selon DIN 1284, système de remplissage de graisse ou graisse en vrac

### Contenu de la livraison

Mallette de transport – 1x flexible de distribution haute pression avec ressort anti-flexion 11 x 1000 mm – 1x Agrafe de précision – 2x Batteries lithium-ion 20 V / 2.0 Ah – 1x Chargeur de batterie (230 V) – Réducteur, G 1/8" f, M 10 x 1 m & NPT 1/8" f, M 10 x 1 m

### Accessoires optionnels

#### 20 V / 4.0 Ah batterie rechargeable

Art.No. 18 051 101  
 Batterie lithium-ion 20 V/4.0 Ah peut vider jusqu'à 50 cartouches par charge de batterie. Avec env. 100 bar de contre-pression jusqu'à 15 cartouches.



### Spécifications

- Ecran intégré avec indicateur de charge de la batterie
- Débit de graisse réglable par volume (1) ou pression (2)
- Batterie lithium-ion 20 V/2.0 Ah peut vider jusqu'à 25 cartouches par charge de batterie. Avec 100 bar de contre-pression jusqu'à 7 cartouches.
- Ventilation par une soupape d'aération ou par un 1/2 tour du tube
- Remplissage possible grâce à une valve.
- Localisation optimale de la zone de lubrification par un éclairage LED, par ex. en cas de difficultés d'accès aux graisseurs ou de mauvaises conditions d'éclairage
- Pieds d'appui pour une manipulation aisée, maintien stable
- Les ressorts anti-flexion empêchent les flexions du tuyau et prolongent la durée de vie

[www.pressol.com](http://www.pressol.com)



**PRESSOL SAS**

13 rue des Frères Lumière · F-68000 Colmar  
 Tel.: +33 (0) 3 88 58 00 40 · Fax: +33 (0) 3 88 58 00 41  
 E-Mail: [pressol@pressol.fr](mailto:pressol@pressol.fr) · [www.pressol.com](http://www.pressol.com)  
 SIRET 450 964 879 00016 · APE 4669B · TVA: FR 50 450 964 879